

koncový spínač FR501 se závitem M20x1,5

Objednací kód: PZ-FR501-M2

Výška senzoru (mm): **72.9**

Jmenovitý provozní proud Ie u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud Ie u DC-13, 125 V (A): **1.1**

Spínací funkce: **mžikový spínač**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**

Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **bez**

Tvar krabice: **kvádr**

Povrchová úprava krabice: **ostatní**

Provedení elektrického připojení: **kabelový vstup PG**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **bez**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**

Délka senzoru (mm): **30.8**

Jmenovitý provozní proud Ie u DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud Ie u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Provedení rozhraní: **bez**

Pouzdro podle normy: **Ano**

Materiál tělesa: **plast**

Provedení ovládacího prvku: **palička s kulatým vrcholem**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **bez**

Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Šířka senzoru (mm): **30.8**



Příslušenství