

SAMOROZSVĚCENÍ SVÍTIDEL

MODEL: CLICK SWITCH 230V
CLICK 12-48V

V tomto návodu se dozvíte, jak předcházet samovolnému rozsvícení svítidel připojených na kontrolery z řady CLICK, při výpadku proudu a opětovném obnovení dodávky proudu.


U kontrolerů **CLICK SWITCH 230V (PN78000623 a PN78000624)**, díky specifickému spínacímu prvku (RELÉ) nic řešit nemusíme. Vypneme-li svítidlo připojené na kontroler CLICK SWITCH 230V pomocí PIEZO vypínače z řady CLICK nebo TUYA a SMARTLIFE aplikace, se svítidlo při výpadku proudu a opětovném obnovení dodávky proudu nerozsvítí. Svítidlo připojené na kontroler CLICK SWITCH 230V se v případě výpadku proudu a opětovného obnovení dodávky proudu nerozsvítí, jsou-li mezi úkony vypnutí, přerušení dodávky el. proudu a obnovení dodávky proudu, dodrženy intervaly minimálně 15 sekund.

U kontrolerů **CLICK 12-48V (PN78000620, PN78000621, PN78000622)** je nutné v aplikaci SMARTLIFE nebo TUYA, aktivovat „Do Not Disturb režim“, abychom předcházeli samovolnému rozsvícení svítidel připojených na kontrolery z řady CLICK 12-48V, při výpadku proudu a opětovném obnovení dodávky proudu.


Pojďme si krok po kroku ukázat jak, na to:

1) Na ovládacím panelu zařízení klikněte na ikonu zástrčky (viz. obr. č. 1a) nebo na ikonu připomínající kostičku či čtyřlístek (viz. obr. č. 1b)

1a)




1b)




2) V případě obrázku 1b je nadále nutné kliknout na tlačítko s ikonou zástrčky „Power – on behavior“, viz. obr. 2a

2a)



3) Otevře se vám karta „power memory“, ve které je nutné aktivovat režim „Do Not Disturb“, viz. obr. 3a

3a)



4) Je-li „Do Not Disturb“ režim aktivován, tak se svítidlo po vypnutí pomocí PIEZO vypínače z řady CLICK nebo TUYA a SMARTLIFE aplikace, v případě výpadku proudu a opětovném obnovení dodávky proudu, nerozsvítí. Ještě jednou zdůrazňujeme, že je nutné mezi úkony vypnutí, přerušení dodávky el. proudu a obnovení dodávky proudu dodržet intervaly minimálně 15 sekund.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Všetchna práva vyhrazena.
Všetky práva vyhrazené.

Technical data can be changed without previous notice.
Technische Daten können sich ohne vorheriges-Hinweis verändern.



All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.